

UWAGI:

1. Instalację elektryczną prowadzić w przestrzeni nad sufitem podwieszanym w korytach kablowych oraz na powierzchni ścian i stropów. Na ścianach poniżej sufitu podwieszanego instalację prowadzić w tynku.
2. Stosować osprzęt ramkowy w wykonaniu p/t oraz puszki instalacyjne p/t głębokie.
3. W pomieszczeniach sanitarnych stosować osprzęt IP44 w wykonaniu p/t.
4. Gniazda wtykowe montować na wysokościach h liczonych od poziomu posadzki:
   - pom. biurowych: h=0,3m
   - sanitariały: h=1,2m
   - pom. techniczne: h-1,3m/ 0,3m
5. Instalację gniazd wtykowych wykonać przewodami YDY 3x2,5mm2 i YDY 5x2,5mm2.
6. Przejscia instalacji przewodowej przez ściany oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej EI odpowiadajacej klasie ściany.
7. Zasilanie urządzeń inst. sanitarnej wykonać zgodnie z DTR zastosowanego urządzenia.
8. Instalację wykonać zgodnie z obowiązujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

POZOSTAJE AUTORSKIM OPRACOWANIEM - bez zmian

tymczasowo zabezpieczyć istniejący otwór przed gk o odporności ogniowej i pozostawić do zamontować drzwi EI60

SYMBOL	INSTALACJA ELEKTRYCZNA
	PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
N	N GNIAZD POJEDYŃCZYCH 1-FAZOWYCH MONTOWANYCH OBOK SIEBIE (W JEDNEJ RAMCE) Nx(1P+N+PE), 16A, 230V, IP20
N	N GNIAZD POJEDYŃCZYCH KODOWANYCH, 1-FAZOWYCH MONTOWANYCH OBOK SIEBIE (W JEDNEJ RAMCE) Nx(1P+N+PE), 16A, 230V, IP20
N	N GNIAZD POJEDYŃCZYCH 1-FAZOWYCH MONTOWANYCH OBOK SIEBIE (W JEDNEJ RAMCE) Nx(1P+N+PE), 16A, 230V, IP44
1	WYPUST KABLOWY ZASILAJĄCY 1-FAZOWY ZAKOŃCZONY PUSZKĄ - IP44
3	WYPUST KABLOWY ZASILAJĄCY 3-FAZOWY ZAKOŃCZONY PUSZKĄ - IP44
ZG2	ZESTAW GNIAZD -2 -KASETA PODŁOGOWA 3 x (1P+N+PE) 16A,230V, IP20 + 3 x (1P+N+PE) DATA + 2xRJ45 +2xRJ11
SYMBOL	INSTALACJA STRUKTURALNA.
KK	Gniazdo 2xRJ45 kat. 6
RJ12	Gniazdo 1xRJ12
	Lokalny Punkt Dystrybucyjny - Projektowana Szafa Krosowa
LSA	Skrzynka rozdzielcza LSA 100par

UWAGI:
1. Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z projektem i warunkami istniejącymi na placu budowy. 2. Wszystkie roboty mają być wykonnane zgodnie z wymaganiam i określonymi przez Polskie Normy oraz sztuką inżynierską 3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową dokumentacji architektonicznej oraz z opracowaniami branżowymi.4. Wszystkie urządzenia zawarte w projekcie stanowią przykładowe rozwiązania. 5. Wszelkie zmiany w projekcie skordynować z projektantem w porozumieniu z Inwestorem.

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY
Rychnowy 1b, 77-300 Człuchów
tel. kom.: 663 922 034;609055347 fax: 597268037
e-mail: biuro@marcinbartos.pl;
marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl

Data: 12.04. 2019 r.

Elektryczna | Skala: 1:100 | Rys. nr: E-04

Temat:	Rzut Piętra - Inst. Elektryczne
Nazwa inwestycji:	Kompleksowa przebudowa fragmentu budynku A Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi - przebudowa pomieszczeń zaplecza szpitalnego.
Adres:	dz.o nr ewid. 44/18, m. Łódź, obręb ewid. B-27, jednostka ewid. 106102_9, gm. Łódź-Bałuty, powiat łódzki, województwo łódzkie

Wykonał:	Branża:	Imię i nazwisko, uprawnienia budowlane:	Podpis:
Projektant:	Elektryczna:	inż. Zenon Trąbała Upr.: NB-7210/253/79 do projektowania bez ograniczeń w spec. elektrycznej	
Projektant Spr:	Elektryczna:	inż. Karol Gołębiewski Upr.: POM/0179/PWOE/08 do projektowania bez ograniczeń w spec. elektrycznej	
Asystent projektanta:	Elektryczna:	mgr inż. Rafał Kobierowski	